




## Lumânare 40 W C37 E14



Lumânările sunt încântătoare, dar pot face un singur lucru: produc lumina de lumânare. Pe de altă parte, aceste becuri cu LED în formă de lumânare pot face 16,7 milioane de lucruri. Alege nuanța perfectă pentru orice situație în care te afli, indiferent că este vorba de o petrecere răsunătoare, o cină elegantă sau un moment de relaxare pe canapea vizionând un film bun, sau creează programe pentru a realiza automat tranziția la ambianța perfectă, pe măsură ce nevoile și stările tale de spirit se schimbă. Toate luminile pot fi controlate prin Wi-Fi prin intermediul aplicației WIZ, al telecomenzii WIZ sau chiar al vocii.


## CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Bec inteligent complet color
- Până la 470 de lumeni
- Ușor de conectat
- Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii




## Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WIZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



## Lumină SpaceSense™ exclusivistă care se aprinde atunci când există mișcare

Tehnologia SpaceSense de la WIZ vă transformă luminile în senzori de mișcare. Cu cel puțin două lumini WIZ într-o cameră, puteți activa caracteristica SpaceSense în aplicația WIZ și vă puteți bucura de aprinderea și stingerea automată a luminilor, cu detectarea mișcării. Este simplu. Este SpaceSense. Este WIZ.




## Monitorizați-vă consumul de energie

Obțineți o imagine de ansamblu asupra consumului de energie al lămpilor dvs. cu aplicația WIZ. Accesați cu ușurință un raport săptămânal sau zilnic pentru a vă ajuta să rămâneți la curent cu consumul de energie acasă.



## Configurați lămpile pentru a urma propriul program

Automatizați-vă lămpile inteligente pentru a vă urma rutinele zilnice sau săptămânale. Programați-vă lămpile să se aprindă dimineața sau înainte de a ajunge acasă și țineți-le stinse pentru a economisi energie, atunci când nu sunt necesare.



## Creați-vă spectacolul de lumini perfect

Realizați propria combinație de moduri de lumină albă și colorată pentru a crea lumina ambientală perfectă pentru momentele zilnice. Salvați noul Spectacol de lumini și selectați-l oricând prin intermediul aplicației WIZ sau cu ajutorul vocii.



## Milioane de culori și moduri de lumină în schimbare pentru a vă înfrumuseța ziua

Alegeți orice culoare de lumină care vă place sau pur și simplu aplicați un mod dinamic de lumină pe care l-am conceput pentru dvs. Șemineul sau Oceanul, de exemplu, vă vor ajuta să creați o atmosferă uimitoare și să vă ridicați starea de spirit.



# SPECIFICAȚII

## CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior  
Formă lampă: C37  
Soclu: E14  
Tip de sticlă: Mat  
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

## DIMENSIUNILE BECULUI

Înălțime: 11,6 cm  
Greutate: 0,045 kg  
Lățime: 3,9 cm

## REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an  
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%  
Număr de cicluri de comutare: 50.000  
Durată de viață nominală: 15.000

## CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Consistența culorii: 6 SDCM  
Indice de redare a culorilor (IRC):  $\geq 90$   
Temperatură culoare: 2200-6500 K  
Categorie culoare lumină: Complet color  
Flux luminos nominal: 470 lm  
Timp de pornire:  $< 0.5$  s  
Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee

## ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 40 mA  
Eficacitate: 95 lm/W

## INFORMAȚII AMBALAJ

EAN: 8718699787097  
EOC: 871869978709701  
Titlu produs: Wi-Fi BLE 40W C37 E14  
922-65 RGB 1PF/6

## CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.51  
Tensiune: 220-240 V  
Putere echivalentă: 40 W  
Etichetă de eficiență energetică (EEL): F  
Consum de curent: 4,9 W  
Consum de energie kWh/1000 h: 5

## DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Lungime: 11,6 cm

## VALORI NOMINALE

Durată de viață nominală: 15.000  
Flux luminos nominal: 470 lm  
Putere nominală: 4.9 W

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Frecvență: 50-60 Hz  
Număr de înregistrare EPREL: 1877836  
Referință de măsurare a fluxului: Sphere

## BEC

Protocol de comunicații: Bluetooth  
WiFi (2,4 GHz)

## CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date  
Număr maxim de accesorii: 9999

## DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8718699787097  
Greutate netă: 0,05 kg  
Greutate brută: 0,09 kg  
Înălțime: 16 cm  
Lungime: 7 cm  
Lățime: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.