



Ledinaire panel EcoSet

EXT2010 OCC DL PIR AC Sensor RS WH ESW

Ledinaire panel EcoSet, Accessory

Panoul Philips Ledinaire EcoSet (RC075) introduce o solu ie wireless plug-and-play unică. Acest panou de iluminat cu LED-uri oferă o modalitate ușoară de a debloca mai multe economii de energie și permite un iluminat automatizat simplu în birouri sau școli. Cea mai recentă inova ie a noastră permite panourilor noastre de iluminat cu LED-uri să func ioneze cu un senzor PIR extern alimentat cu curent alternativ pentru a detecta mișcarea și lumina zilei. Acești senzori de iluminat externi suplimentari declanșează reglarea automată a intensității a corpului de iluminat. Configurarea este simplă cu ajutorul telecomenzii, astfel încât luminile dvs. sunt gata în cel mai scurt timp. Utiliza i niveluri de reglare a intensității predefinite sau configura i-le cu ușurin ă prin intermediul comutatoarelor integrate. Un comutator de perete op ional este disponibil ca accesoriu pentru controlul manual - în caz că ave i nevoie!

Catalog de date

Informa ii generale	
Culoare accesoriu	Alb
Tier	Valoare
Marcaj CE	Marcaj CE
Func ionare și sistem electric	
Tensiune de intrare	220/240 V
Frecven ă linie	0/50/60 Hz

Sistem mecanic și carcasă	
Înăl ıme totală	48 mm
Diametru total	94 mm
Material	Policarbonat
Aprobare și aplica ie	
Cod protec ie împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mână]
Cod de protec ie împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]

Ledinaire panel EcoSet

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Date despre produs	
Nume comandă produs	EXT2010 OCC DL PIR AC Sensor RS WH ESW
Numele complet al produsului	EXT2010 OCC DL PIR AC Sensor RS WH ESW
Full EOC	872016973416699
Cod de comandă	73416699

Număr material (12NC)	911401562943
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8720169734166
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8720169734173

Cote

